

///ARAS Aufrufanlagen

Die Bedienpulte - Ihr Regiezentrum

Produktbeschreibung



Tischbedienpult BP 920

Metallgehäuse, grauweiß (ähnlich RAL 9002), Maße: B 116 x H 43 x T 150 mm, 490 g

Multifunktions-Display zur Anzeige der Status-Informationen, 4 große Ziffern für die Aufrufnummer, eine Zeile mit 24 Zeichen für Textanzeige, Menüführung u.ä.

Tastenvwahlblock 0 - 9, Löschtaste **C**,

Taste "next" (zum Aufruf in fortlaufender Zahlenfolge)

13 Funktionstasten, u.a.

- Wiederholen
- Zurückstellen (Speichern) von Wartenummern und automatischer oder manueller Wiederaufruf
- Anzeige, wieviele Besucher warten
- Eingabe von Fallarten
- An- und Abmelden
- Zuweisen von Wartenummern zu bestimmten Bearbeitern
- Sperren und Freigabe des Wartemarkenautomaten
- **Hilferuf**
- **Programmierfunktionen**, z.B.
 - Einstellen der Raum- oder Platznummer
 - Setzen der Anfangsnummer beim WM 921
 - Wahl der bearbeiteten Schlange
 - Einrichten von Vertretungs- und Aushilfsschlangen
 - Einstellen von Datum und Uhrzeit bei Markendruckern
- akustisches Signal, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenspender eine Marke zieht
- mit 3 m flexiblem Anschlußkabel und Modular-Stecker RJ 12 (andere Kabellängen möglich)

Tischbedienpult BP 927

wie Tischbedienpult BP 920 - jedoch **zusätzlich mit integriertem Mikrofon** zum akustischen Aufruf (in diesem Fall wird neben der Anzeigetafel ein Lautsprecher LS 907 installiert).

Lautsprecher LS 907

Wandgehäuse, 10 Watt

Verstärker VS 907

Leistung 14 Watt an 4 Ohm, für bis zu 2 Lautsprecher LS 907

Verstärker LV 917

Leistung 14 Watt an 4 Ohm, für bis zu 2 Lautsprecher LS 907, mit Anschluß zur Musikeinspielung und automatischer Stummschaltung bei Durchsagen



Tischbedienpult BP 902

elektronisch, mit 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrollleuchte

1 Taste an der Unterseite für Sonderfunktionen, z.B. An- und Abmelden, Notrufquittierung
akustisches Signal, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenspender eine Marke zieht
auch als **Hilferuftaster** einsetzbar

Metallgehäuse, silbergrau, Maße: B 96 x H 25 x T 76 mm

mit 3 m flexiblem Anschlußkabel und Modular-Stecker RJ 12 (andere Kabellängen möglich)

Optional: Montageblech für Unter-Tisch-Montage

Tischbedienpult BP 301

Gehäuse wie BP 902, jedoch für kleine Anlagen mit Steuereinheit SE 533 oder Aufrufanlage ARAS 300

Funktaster FT 501

mit 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrollleuchte, incl. Batterie

Kunststoffgehäuse, anthrazitgrau, Maße: B 43 x L 73 x H 19 mm

für kleine Anlagen mit Funksteuereinheit FSE 550



Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten.
05/08

///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

HAHN GmbH Ingenieurbüro Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin Tel: 030/794 894-0 Fax: -44

www.aras-aufrufanlagen.de email: aras@aras.info